



## devolo Home Control Alarmsirene

### Technische gegevens

<b>Radiostandaard</b>	Z-Wave
<b>Frequentie</b>	868,42 MHz
<b>Bereik</b>	tot 25 m binnenshuis, tot 100 m buiten
<b>Overdrachtsvermogen</b>	< 1mW
<b>Gebruik</b>	in huis
<b>Afmetingen</b>	110 x 100 x 19 mm (breedte x hoogte x diepte)
<b>Temperatuur (gebruik)</b>	-10° – 40°C
<b>Omgevingsvoorwaarden</b>	0 – 85% luchtvochtigheid (niet condenserend)
<b>Max. volume</b>	110 dB
<b>LED</b>	3
<b>Toets</b>	2
<b>Externe voedingsadapter</b>	100-240V AC, uitgang 1,0A bij 5V gelijkspanning
<b>Stroomverbruik</b>	Bij bedrijf: 250 mA, standby: 30 mA
<b>Batterij</b>	Backup accu BL-5C, 5V
<b>Besturingssystemen</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Vergunningen</b>	CE Class B (EU, CH, NO)



## devolo Home Control Alarmsirene

### Verkoopinformatie

<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Accessoires</b>	Documentatie: gedrukte installatiehandleiding Bevestigingsmateriaal USB-kabel Adapter voor stopcontact

### Losse adapter

<b>Artikelnummer:</b>	<b>09678 (NL)</b>
<b>EAN:</b>	4250059696785
<b>Grootte:</b>	115 x 190 x 81 mm
<b>Gewicht:</b>	370g
<b>WEEE extra informatie</b>	
<b>Gewicht WEEE:</b>	235g
<b>Papier:</b>	130g
<b>Kunststof:</b>	0g
<b>Overige:</b>	0g